UNILITE

English

FR-1200

ANSI FL1 Standard			
HIGH	1200 Lumen	180M	3H
MEDIUM	700 Lumen	100M	4.5H
LOW	100 Lumen	20M	14H

PRODUCT FEATURES

- High quality 1200 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminium body
- Head rotates to 90˚ angle
- Useful pocket clip and Super strong magnetic base
- Rubberised easy press side switch
- Flawless smooth reflector for long distance beam
- Memory Switch - Remembers last mode used
- IP65 dust and water resistant
- Impact resistant to 2m
- High quality 2600mAh 18650 Li-ion battery included
- Built-in rubberised USB-C charging port
- Battery level and charging indicator under the switch
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality 0.5m USB-C charging cable included
- Also works with 2 x CR123A batteries (not included)

BATTERY - 3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (included) / or 2 x CR123A batteries (not included)
WEIGHT - 209g (with li-ion battery) / 161g (without battery)
DIMENSIONS - Extended size 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

OPERATING INSTRUCTIONS

SWITCH SEQUENCE:- High > Medium > Low > Off
Memory Switch - If left On in any mode for over 5 seconds, the next press will turn off. Next press On will return to the last mode used.

RECHARGING

1. Only use a 5V USB-C charging cable (Max 1A).
2. Lift the charging port cover on the side of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging source *(do not exceed 5V-1A charging input or damage may occur. Please do not use "Fast Chargers" as this can over-load the battery).*
5. Green Flash indicates charging, Solid Green indicates fully charged.
6. Charge Time: 2.5 hours
7. Make sure the charge port cover is secured back in place.

(THIS PRODUCT CAN NOT BE USED WHILE RECHARGING)

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

CHARGING INDICATOR

Green Flashing = charging

Solid Green = fully charged

BATTERY LEVEL INDICATOR

NOTE: Battery indicator only lights up for 10 seconds when the flashlight is first turned on.

Green = 65% - 100%

Orange = 30% - 65%

Red = 5% - 30%

Red Flashing = less than 5%

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10˚C or above 40˚C).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED and Lens can stay hot/ warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Do not use the product in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

French

FR-1200

Norme ANSI FL1

HAUT	1200 Lumen	180M	3H
MOYEN	700 Lumen	100M	4.5H
FAIBLE	100 Lumen	20M	14H

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED blanche de haute qualité, 1200 lumens, 6500k
- Corps en aluminium mat moulé sous pression anodisé dur
- La tête tourne à un angle de 90˚
- Clip de poche utile et base magnétique super puissante
- Bouton latéral caoutchouté à pression facile
- Réflecteur lisse et impeccable pour un faisceau longue distance
- Commutateur de mémoire - Mémorise le dernier mode utilisé
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs jusqu'à 2m
- Batterie Li-ion 2600mAh 18650 de haute qualité incluse
- Port de chargement USB-C caoutchouté intégré
- Indicateur de niveau de batterie et de charge sous le switch
- La protection du circuit empêche la batterie de se charger ou de se décharger excessivement
- Chargement USB-C rapide 1A - Temps de charge de 2.5 heures
- Câble de chargement USB-C de 0.5m de haute qualité inclus
- Fonctionne également avec 2 piles CR123A (non incluses)

BATTERIE - 3,6 V 2600 mAh 18650 Li-ion (incluse) / ou 2 piles CR123A (non incluses)
POIDS - 209g (avec batterie li-ion) / 161g (sans batterie)
DIMENSIONS - Taille étendue 160,5 x Ø 30x Ø 27 mm

MODE D'EMPLOI

SÉQUENCE DE COMMUTATION : - Élevé > Moyen > Faible > Désactivé
Commutateur de mémoire - S'il est laissé allumé dans n'importe quel mode pendant plus de 5 secondes, la prochaine pression s'éteindra. Appuyez ensuite sur On pour revenir au dernier mode utilisé.

RECHARGE

1. Utilisez uniquement un câble de charge USB-C 5V (Max 1A).
2. Soulevez le couvercle du port de charge sur le côté de la lampe.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble dans une source de charge USB (ne dépassez pas l'entrée de charge 5V-1A ou des dommages peuvent survenir. Veuillez ne pas utiliser de "chargeurs rapides" car cela peut surcharger la batterie).
5. Le flash vert indique la charge, le vert fixe indique une charge complète.
6. Temps de charge : 2,5heures
7. Assurez-vous que le couvercle du port de charge est remis en place.

(CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA RECHARGE)
** La garantie est annulée si elle n'est pas utilisée avec le câble spécifié et l'entrée de charge maximale **

INDICATEUR DE CHARGE

Vert clignotant = charge

Vert solide = complètement chargé

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

REMARQUE : L'indicateur de batterie ne s'allume que pendant 10 secondes lorsque la lampe est allumée pour la première fois.

Vert = 65% - 100%

Orange = 30% - 65%

Rouge = 5% - 30%

Rouge clignotant = moins de 5 %

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !

- Ne regardez pas directement les LED.
- Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10 ˚C ou supérieures à 40 ˚C).
- Les LED peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont allumées ; NE PAS toucher et NE JAMAIS placer face vers le bas sur une surface – risque d'incendie ! Même une fois l'appareil éteint, NE PAS le placer face vers le bas car la LED et la lentille peuvent rester chaudes pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Faites attention lors du chargement, vérifiez la sortie de charge sur la source de charge que vous utilisez et NE dépassez PAS l'entrée de charge maximale indiquée, sinon des dommages pourraient survenir à la batterie et annuler la garantie.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour maintenir la batterie rechargeable dans des conditions optimales, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Chargez toujours complètement les batteries rechargeables avant de les ranger et si la batterie rechargeable peut être retirée, cela est conseillé pour éviter l'épuisement de la batterie et éviter le risque de fuite de la batterie.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, des rayons du soleil intenses, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion !
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/pointus, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez le câble de charge. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux et un détergent doux si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants contenant des abrasifs ou des solvants.
- Ce produit est résistant à l'eau IPX5 – NE PAS IMMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation inappropriés pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination des appareils électriques agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veuillez réutiliser ou recycler les emballages de manière responsable.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

German

FR-1200

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige weiße LED mit 1200 Lumen, 6500 K
- Gehäuse aus hart eloxiertem, mattiertem Aluminiumdruckguss
- Der Kopf dreht sich im 90˚-Winkel
- Nützlicher Taschenclip und superstarker Magnetfuß
- Gummierter, leicht zu drückender Seitenschalter
- Makellos glatter Reflektor für Fernlicht
- Speicherschalter – Merkt sich den zuletzt verwendeten Modus
- IP65 staub- und wasserdicht
- Schlagfest bis 2 m
- Hochwertiger 2600 mAh 18650 Li-Ionen-Akku im Lieferumfang enthalten
- Integrierter gummierter USB-C-Ladeanschluss
- Batteriestands- und Ladeanzeige unter dem Schalter
- Der Schaltkreisschutz verhindert ein Überladen oder Tiefentladen des Akkus
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 2,5 Stunden Ladezeit
- Hochwertiges 0,5 m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Funktioniert auch mit 2 x CR123A-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

BATTERIE – 3,6 V 2600 mAh 18650 Li-Ion (im Lieferumfang enthalten) / oder 2 x CR123A-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT – 209 g (mit Li-Ionen-Akku) / 161 g (ohne Akku)
ABMESSUNGEN – Erweiterte Größe 160,5 x Ø 30 x Ø 27 mm

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 ˚C oder über 40 ˚C).
- LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; Berühren Sie das Gerät NICHT und legen Sie es NIEMALS mit der Vorderseite nach unten darauf ab – es besteht Brandgefahr! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, legen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ab, da die LED und die Linse eine Weile heiß/warm bleiben können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeleistung der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeleistung, da sonst der Akku beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.
- Nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine volle Leistung.
- Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der Akku entfernt werden kann, wird dies empfohlen, um eine Entladung des Akkus und das Risiko eines Auslaufens des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie Lithiumbatterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

ANSI FL1-Standard			
HOCH	1200 Lumen	180M	3H
MITTEL	700 Lumen	100M	4.5H
NIEDRIG	100 Lumen	20M	14H

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHALTERFOLGE: Hoch > Mittel > Niedrig > Aus
Speicherschalter – Wenn er in einem beliebigen Modus länger als 5 Sekunden eingeschaltet bleibt, wird er beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Wenn Sie beim nächsten Mal auf "Ein" drücken, kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-C-Ladekabel (max. 1 A).
2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung an der Seite der Leuchte an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in eine USB-Ladequelle (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5V-1A, sonst kann es zu Schäden kommen. Bitte verwenden Sie keine "Schnellladegeräte", da dies den Akku überladen kann).
5. Grünes Blinken zeigt den Ladevorgang an, durchgehendes grünes Blinken zeigt den vollständigen Ladevorgang an.
6. Ladezeit: 2,5 Stunden
7. Stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlussabdeckung wieder befestigt ist.

(DIESES PRODUKT KANN WÄHREND DES AUFLADENS NICHT VERWENDET WERDEN)
Garantie erlischt, wenn es nicht mit dem angegebenen Kabel und der maximalen Ladeaufnahme verwendet wird

LADEANZEIGE

Grünes Blinken = Laden

Durchgehend grün = vollständig aufgeladen

BATTERIESTANDANZEIGE

HINWEIS: Die Batterieanzeige leuchtet beim ersten Einschalten der Lampe nur 10 Sekunden lang auf.

Grün = 65% - 100%

Orange = 30% - 65%

Rot = 5% - 30%

Roter Blitz = weniger als 5 %

- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung fällt nicht unter die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und bei Bedarf einem milden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist wasserbeständig gemäß IPX5 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler oder Mängel. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder unsachgemäße Wartung. Die Unilite-Garantie gilt nicht für auslaufende Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Stromkabel, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder über die örtliche Abfallentsorgungsstelle erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsvoll.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Besitzer auf.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Dutch

FR-1200

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoge kwaliteit witte LED van 1200 lumen, 6500k
- Hard geanodiseerde gegoten mat aluminium behuizing
- De kop draait in een hoek van 90˚
- Handige pocketclip en supersterke magnetische basis
- Met rubber beklede, eenvoudig in te drukken zijschakelaar
- Onberispelijke gladde reflector voor lichtbundel over grote afstanden
- Geheugenschakelaar - Onthoudt de laatst gebruikte modus
- IP65 stof- en waterbestendig
- Slagvast tot 2m
- Inclusief hoogwaardige 2600mAh 18650 Li-ionbatterij
- Ingebouwde rubberen USB-C-oplaadpoort
- Batterijniveau en oplaadindicator onder de schakelaar
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 2.5 uur
- Inclusief hoogwaardige USB-C-oplaadkabel van 0.5m
- Werkt ook met 2 x CR123A-batterijen (niet inbegrepen)

BATTERIJ - 3.6v 2600 mAh 18650 Li-ion (meegeleverd) / of 2 x CR123A-batterijen (niet inbegrepen)
GEWICHT - 209g (met li-ionbatterij) / 161g (zonder batterij)
AFMETINGEN - Extended size 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10˚C of boven 40˚C).
- LED's kunnen warm/heet worden als ze ingeschakeld zijn; NIET aanraken en NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar! Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED en de lens nog een tijdje heet/warm kunnen blijven.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Wees voorzichtig tijdens het opladen, controleer het laadvermogen van de laadbron die u gebruikt en overschrijd de aangegeven maximale laadinput NIET, anders kan er schade aan de batterij ontstaan en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een aantal volledige laad- en ontlaadcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt. Als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, wordt dit geadviseerd om te voorkomen dat de batterij leegraakt en om het risico op lekkage van de batterij te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Indien huidcontact optreedt, grondig afspoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.

ANSI FL1-standaard

HOOG	1200 Lumen	180M	3H
MEDIUM	700 Lumen	100M	4.5H
LAAG	100 Lumen	20M	14H

BEDIENINGSINSTRUCTIES

SCHAKEL VOLGORDE: - Hoog > Medium > Laag > Uit
Geheugenschakelaar - Als u deze langer dan 5 seconden in een willekeurige modus aan laat staan, wordt de volgende druk uitgeschakeld. Als u vervolgens op Aan drukt, keert u terug naar de laatst gebruikte modus.

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een USB-C-oplaadkabel van 5V (max. 1A).
2. Til het deksel van de oplaadpoort aan de zijkant van de lamp omhoog.
3. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadpoort.
4. *Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een USB-oplaadbron (overschrijd de laadingang van 5V-1A niet, anders kan er schade optreden. Gebruik geen "snelladers" omdat dit de batterij kan overbelasten).*
5. Groen knipperend geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, continu groen geeft aan dat het volledig is opgeladen.
6. Oplaadtijd: 2.5 uur
7. Make sure the charge port cover is secured back in place.

(DIT PRODUCT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT TIJDENS HET OPLADEN)

Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde kabel en maximale laadinvoer

LAADINDICATOR

Groen Knipperend = opladen

Continu groen = volledig opgeladen

BATTERIJNIVEAU-INDICATOR

OPMERKING: De batterij-indicator licht slechts 10 seconden op wanneer de lamp voor het eerst wordt ingeschakeld.

Groen = 65% - 100%

Oranje = 30% - 65%

Rood = 5% - 30%

Rood knipperend = minder dan 5%

- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet aan te passen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, schade/krassen op lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Voordat u het product reinigt, koppelt u de oplaadkabel los. Reinigen met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkage van wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken..
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijk afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Hergebruik of recycle de verpakking op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Spanish

FR-1200

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED blanco de alta calidad de 1200 lúmenes, 6500k
- Cuerpo de aluminio mate fundido a presión anodizado duro
- La cabeza gira a un ángulo de 90˚
- Útil clip de bolsillo y base magnética súper fuerte.
- Interruptor lateral de goma de fácil presión.
- Reflector suave e impecable para haz de larga distancia
- Interruptor de memoria: recuerda el último modo utilizado
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Resistente a impactos hasta 2 m.
- Batería de iones de litio 18650 de 2600 mAh de alta calidad incluida
- Puerto de carga USB-C recubierto de goma incorporado
- Indicador de nivel de batería y carga debajo del interruptor.
- La protección del circuito evita que la batería se sobrecargue o se descargue en exceso.
- Carga rápida USB-C de 1 A: tiempo de carga de 2,5 horas
- Cable de carga USB-C de 0,5 m de alta calidad incluido
- También funciona con 2 pilas CR123A (no incluidas)

BATERÍA - 3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (incluida) / o 2 baterías CR123A (no incluidas)

PESO - 209 g (con batería de iones de litio) / 161 g (sin batería)

DIMENSIONES - Tamaño extendido 160,5 x Ø 30 x Ø 27 mm

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- No mire directamente a los LED.
- No lo opere bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10 ˚C o por encima de 40 ˚C).
- Los LED pueden calentarse o calentarse cuando se encienden; NO toque y NUNCA coloque boca abajo sobre ninguna superficie: ¡riesgo de incendio! Incluso una vez que el dispositivo se haya apagado, NO lo coloque boca abajo, ya que el LED y la lente pueden permanecer calientes durante un tiempo.
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible.
- No utilice el dispositivo cerca de materiales o gases inflamables.
- Tenga cuidado al cargar, verifique la salida de carga en la fuente de carga que está utilizando y NO exceda la entrada de carga máxima indicada o se pueden producir daños en la batería y anular la garantía.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, se debe recargar cada 3-6 meses, especialmente si no se utiliza durante un largo período de tiempo.
- Cargue siempre completamente las baterías recargables antes de guardarlas y, si se puede retirar la batería recargable, se recomienda hacerlo para evitar que se agote y evita el riesgo de que se produzca una fuga en la batería.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y/o quemaduras. Si se produce contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.

Estándar ANSI FL1			
ALTO	1200 Lúmenes	180M	3H
MEDIO	700 Lúmenes	100M	4.5H
BAJO	100 Lúmenes	20M	14H

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SECUENCIA DE INTERRUPCIÓN: Alta > Medio > Baja > Apagado

Interruptor de memoria: si se deja encendido en cualquier modo durante más de 5 segundos, la siguiente pulsación se apagará. Luego presione On para volver al último modo utilizado.

RECARGA

1. Utilice únicamente un cable de carga USB-C de 5 V (máx. 1 A).
2. Levante la cubierta del puerto de carga en el costado de la luz.
3. Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga.
4. Enchufe el extremo USB-A del cable en una fuente de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V-1A o podría dañarse. No use "cargadores rápidos" ya que esto puede sobrecargar la batería).
5. El parpadeo verde indica que se está cargando, el verde fijo indica que está completamente cargado.
6. Tiempo de carga: 2,5 horas
7. Asegúrese de que la cubierta del puerto de carga esté asegurada en su lugar.

(ESTE PRODUCTO NO SE PUEDE UTILIZAR DURANTE LA RECARGA)

Garantía nula si no se usa con el cable especificado y entrada de carga máxima

INDICADOR DE CARGA

Verde intermitente = cargando

Verde sólido = completamente cargado

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

NOTA: El indicador de batería solo se enciende durante 10 segundos cuando la lámpara se enciende por primera vez.

Verde = 65% - 100%

Naranja = 30% - 65%

Rojo = 5% - 30%

Rojo intermitente = menos del 5%

- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso inadecuado o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de no permitir que las lentes entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
- No utilice el producto cerca de materiales o gases inflamables.
- Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de carga. Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo, limpio y sin pelusa y, si es necesario, con un detergente suave. No utilice limpiadores que contengan abrasivos o disolventes.
- Este producto es resistente al agua hasta IPX5: NO SUMERJA. Si el producto ha sido expuesto a humedad/agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales ni el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje de forma responsable.
- Guarde estas instrucciones para referencia futura o para futuros poseedores.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Italian

FR-1200

Norma ANSI FL1

ALTO	1200 Lume	180M	3H
MEDIO	700 Lume	100M	4.5H
BASSO	100 Lume	20M	14H

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED bianco di alta qualità da 1200 lumen, 6500k
- Corpo in alluminio pressofuso opaco anodizzato duro
- La testa ruota ad un angolo di 90˚
- Utile clip da tasca e base magnetica super resistente
- Interruttore laterale gommato facile da premere
- Riflettore liscio impeccabile per un fascio a lunga distanza
- Memory Switch: ricorda l'ultima modalità utilizzata
- Resistente alla polvere e all'acqua IP65
- Resistente agli urti fino a 2 m
- Batteria agli ioni di litio 18650 da 2600 mAh di alta qualità inclusa
- Porta di ricarica USB-C gommata integrata
- Livello della batteria e indicatore di carica sotto l'interruttore
- La protezione del circuito impedisce il sovraccarico o lo scaricamento eccessivo della batteria
- Ricarica rapida USB-C da 1 A: tempo di ricarica di 2,5 ore
- Cavo di ricarica USB-C da 0,5 m di alta qualità incluso
- Funziona anche con 2 batterie CR123A (non incluse)

BATTERIA - 3,6 V 2600 mAh 18650 Li-ion (incluse) / o 2 batterie CR123A (non incluse)
PESO - 209 g (con batteria agli ioni di litio) / 161 g (senza batteria)
DIMENSIONI - Dimensioni estese 160,5 x Ø 30x Ø 27 mm

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente i LED.
- Non utilizzare alla luce diretta del sole o a condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10˚C o superiori a 40˚C).
- I LED possono diventare caldi/caldi quando sono accesi; NON toccare e NON appoggiare MAI a faccia in giù su nessuna superficie: rischio di incendio! Anche una volta spento il dispositivo, NON posizionarlo a faccia in giù poiché il LED e la lente possono rimanere caldi/caldi per un po'.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili.
- Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di materiali o gas infiammabili.
- Fare attenzione durante la ricarica, controllare l'uscita di ricarica sulla fonte di ricarica che si sta utilizzando e NON superare l'ingresso di ricarica massimo indicato altrimenti potrebbero verificarsi danni alla batteria e potrebbero invalidare la garanzia.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, è necessario ricaricarla ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riporle e, se è possibile rimuovere la batteria ricaricabile, si consiglia di farlo per evitare l'esaurimento della batteria ed evitare il rischio di perdite della batteria.
- Proteggere sempre le batterie al litio dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità: pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché ciò può causare irritazioni alla pelle e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEQUENZA DI CAMBIO: - Alto > Medio > Basso > Spento
Interruttore di memoria: se lasciato acceso in qualsiasi modalità per più di 5 secondi, la pressione successiva si spegnerà. Successivamente, premendo On si ritornerà all'ultima modalità utilizzata.

RICARICA

1. Utilizzare solo un cavo di ricarica USB-C da 5 V (max 1 A).
2. Solleva il coperchio della porta di ricarica sul lato della luce.
3. Collega l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica.
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una fonte di ricarica USB (non superare l'ingresso di ricarica di 5 V-1 A o potrebbero verificarsi danni. Non utilizzare "caricatori rapidi" in quanto ciò può sovraccaricare la batteria).
5. Il verde lampeggiante indica la carica, il verde fisso indica la carica completa.
6. Tempo di ricarica: 2,5 ore
7. Assicurarsi che il coperchio della porta di ricarica sia fissato in posizione.

(QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA RICARICA)
Garanzia nulla se non utilizzata con il cavo specificato e l'ingresso di carica massimo

INDICATORE DI CARICA

Verde lampeggiante = in carica

Verde fisso = completamente carico

INDICATORE DI LIVELLO DELLA BATTERIA

NOTA: l'indicatore della batteria si illumina solo per 10 secondi quando la lampada viene accesa per la prima volta.

Verde = 65% - 100%

Arancia = 30% - 65%

Rosso = 5% - 30%

Rosso lampeggiante = meno del 5%

- I bambini sotto i 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/taglienti, danni/graffi alle lenti influenzeranno l'emissione luminosa.
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di materiali o gas infiammabili.
- Prima di pulire il prodotto, scollegare il cavo di ricarica. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido, pulito e privo di lanugine e un detergente delicato, se necessario. Non utilizzare detergenti che contengano abrasivi o solventi.
- Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5: NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato esposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono perdite da batterie usa e getta o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro autorizzato per lo smaltimento di apparecchi elettrici o presso l'unità locale di smaltimento rifiuti.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Polish

FR-1200

Norma ANSI FL1

WYSOKI	1200 Lumenów	180M	3H
ŚREDNI	700 Lumenów	100M	4.5H
NISKI	100 Lumenów	20M	14H

CECHY PRODUKTU

- Wysokiej jakości biała dioda LED o mocy 1200 lumenów, 6500 tys
- Korpus z twardego, anodowanego odlewu ciśnieniowego z matowego aluminium
- Głowica obraca się o kąt 90˚
- Przydatny klips do kieszeni i super mocna podstawa magnetyczna
- Gumowany, łatwy do naciśnięcia przełącznik boczny
- Nieskazitelnie gładki odbłyśnik do wiązki dalekiego zasięgu
- Przełącznik pamięci – zapamiętuje ostatnio używany tryb
- Odporność na kurz i wodę IP65
- Odporny na uderzenia do 2m
- W zestawie wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy 2600 mAh 18650
- Wbudowany gumowany port ładowania USB-C
- Wskaźnik poziomu baterii i ładowania pod włącznikiem
- Ochrona obwodu zapobiega nadmiernemu ładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu akumulatora
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 2,5 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel ładujący USB-C o długości 0,5m
- Działa również z 2 bateriami CR123A (brak w zestawie)

BATERIA - 3,6 V 2600 mAh 18650 Li-Ion (w zestawie) / lub 2 x baterie CR123A (brak w zestawie)
WAGA - 209g (z akumulatorem litowo-jonowym) / 161g (bez akumulatora)
WYMIARY - Rozmiar rozszerzony 160,5 x Ø 30x Ø 27mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOLEJNOŚĆ PRZEŁĄCZANIA: - Wysoka > Średnia > Niska > Wyłączona
Przełącznik pamięci — jeśli pozostanie włączony w dowolnym trybie przez ponad 5 sekund, następne naciśnięcie wyłączy się. Następne naciśnięcie On spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu.

ŁADOWANIE

1. Używaj tylko kabla ładującego 5 V USB-C (maks. 1 A).
2. Podnieś osłonę portu ładowania z boku latarki.
3. Podłącz koniec kabla USB-C do portu ładowania.
4. Podłącz koniec kabla USB-A do źródła ładowania USB (nie przekraczaj wejściowego napięcia ładowania 5 V-1 A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Nie używaj "szybkich ładowarek", ponieważ może to spowodować nadmierne obciążenie baterii).
5. Zielony błysk oznacza ładowanie, ciągły zielony oznacza pełne naładowanie.
6. Czas ładowania: 2,5 godziny
7. Upewnij się, że osłona portu ładowania jest dobrze zamocowana.

(TEGO PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ PODCZAS ŁADOWANIA)

Gwarancja nieważna, jeśli nie jest używany z określonym kablem i maksymalnym wejściem ładowania

WSKAŹNIK ŁADOWANIA

Miga na zielono = ładowanie

Świeci na zielono = w pełni naładowany

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

UWAGA: Wskaźnik baterii świeci się tylko przez 10 sekund po pierwszym włączeniu lampy.

Zielony = 65% - 100%

Pomarańczowy = 30% - 65%

Czerwony = 5% - 30%

Czerwone migające = mniej niż 5%

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie należy używać w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach (poniżej -10˚C lub powyżej 40˚C).
- Diody LED mogą nagrzewać się po włączeniu; NIE dotykaj i NIGDY nie kładź twarzą w dół na żadnej powierzchni – ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu urządzenia NIE kładź go ekranem do dołu, ponieważ dioda LED i obiektyw mogą przez pewien czas pozostawać gorące/ciepłe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania, sprawdź moc ładowania w źródle ładowania, którego używasz i NIE przekraczaj podanej maksymalnej wartości wejściowej ładowania, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i unieważnienia gwarancji.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Zawsze należy całkowicie naładować akumulatory przed ich przechowywaniem. Jeśli akumulator można wyjąć, zaleca się to, aby uniknąć wyczerpania akumulatora i ryzyka wycieku z akumulatora.
- Zawsze chroń baterie litowe przed wysoką temperaturą, intensywnym nasłonecznieniem, ogniem, wodą i wilgocią – niebezpieczeństwo eksplozji!
- W przypadku uszkodzenia akumulatora może nastąpić wyciek płynów. UNIKAJ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Jeśli płyn z baterii litowej dostanie się do oczu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie demontuj ani nie próbuj modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Uważaj, aby soczewki nie zetknęły się z twardymi/ostrymi przedmiotami. Uszkodzenia/zarysowania soczewek będą miały wpływ na strumień świetlny.
- Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Przed czyszczeniem produktu odłącz kabel ładujący. Czyścić suchą lub lekko zwilżoną, czystą, niestrzępiącą się szmatką i w razie potrzeby łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących zawierających materiały ścierne lub rozpuszczalniki.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAĆ. Jeśli produkt został wystawiony na działanie nadmiernej wilgoci/wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest 2-letnią standardową gwarancją na wady produkcyjne lub usterki. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani niewłaściwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii jednorazowych ani użycia nieodpowiednich baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy go utylizować w autoryzowanym punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Prosimy o odpowiedzialne ponowne wykorzystanie lub recykling opakowań.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych posiadaczy.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

American

FR-1200

ANSI FL1 Standard			
HIGH	1200 Lumen	590ft	3H
MEDIUM	700 Lumen	328ft	4.5H
LOW	100 Lumen	65ft	14H

PRODUCT FEATURES

- High quality 1200 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminum body
- Head rotates to 90˚ angle
- Useful pocket clip and Super strong magnetic base
- Rubberised easy press side switch
- Flawless smooth reflector for long distance beam
- Memory Switch - Remembers last mode used
- IP65 dust and water resistant
- Impact resistant to 6.5ft
- High quality 2600mAh 18650 Li-ion battery included
- Built-in rubberised USB-C charging port
- Battery level and charging indicator under the switch
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality 1.6ft USB-C charging cable included
- Also works with 2 x CR123A batteries (not included)

BATTERY - 3.6v 2600mAh 18650 Li-ion (included) / or 2 x CR123A batteries (not included)
WEIGHT - 7.3oz (with li-ion battery) / 5.6oz (without battery)
DIMENSIONS - Extended size 6.3 x Ø 1.1 x Ø 1in

OPERATING INSTRUCTIONS

SWITCH SEQUENCE:- High > Medium > Low > Off
Memory Switch - If left On in any mode for over 5 seconds, the next press will turn off. Next press On will return to the last mode used.

RECHARGING

1. Only use a 5V USB-C charging cable (Max 1A).
2. Lift the charging port cover on the side of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging source *(do not exceed 5V-1A charging input or damage may occur. Please do not use "Fast Chargers" as this can over-load the battery).*
5. Green Flash indicates charging, Solid Green indicates fully charged.
6. Charge Time: 2.5 hours
7. Make sure the charge port cover is secured back in place.

(THIS PRODUCT CAN NOT BE USED WHILE RECHARGING)

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

CHARGING INDICATOR

Green Flashing = charging

Solid Green = fully charged

BATTERY LEVEL INDICATOR

NOTE: Battery indicator only lights up for 10 seconds when the flashlight is first turned on.

Green = 65% - 100%

Orange = 30% - 65%

Red = 5% - 30%

Red Flashing = less than 5%

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below 14˚F or above 104˚F).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED and Lens can stay hot/ warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to lenses will affect light output.
- Do not use the product in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage..
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk